



Graaf Venticinque

Vollverstärker



VORVERSTÄRKER

WFB ONE Vorverstärker
GM 13.5B II vollsym. Vorverstärker
GM70 Phono vorverstärker

ENDSTUFEN

GM20 vollsym. Endstufe
MODENA vollsym. Endstufe
GM 100 vollsym. Endstufe
GM200 vollsym. Endstufe

VOLLVERSTÄRKER

GM50 vollsym. Vollverstärker
VENTICINQUE Vollverstärker

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Vollverstärker aus der "Graaf-iti" Produktlinie folgt der Klangphilosophie der Endverstärkerlinie, arbeitet im Gegensatz hierzu aber mit Ausgangsübertragern. Der Endstufenteil dieses Verstärkers ist mit vier 6L6-Röhren bestückt. Von der Treiberstufe bis zu den Ausgängen wird vollsymmetrischer Schaltungsaufbau verwendet. Für den Venticinque ist optional eine Phono MM/MC-Platine erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Output Power: 25W + 25 W RMS	Signal/Noise Ratio: 86 dBA
Output Impedance: 4 ÷ 8 ohms	Damping Factor: 1,5
Input Sensitivity: 140 mV	Negative Feedback: 6 dB
Input Impedance: 47 Kohms	Power Requirements: 105 ÷ 120 / 210 ÷ 240 V (50 ÷ 60 Hz)
Preamplifier Output: 1,4 V (a 25 W)	Power use: in riposo 170 W
Frequency Response: da 5 Hz a 100 KHz (-3 dB a 1 W)	Dimensions (L x H x P): 410 x 145 x 385 mm
Poer Responce: 11 Hz - 80 KHz	Weight: 20 Kg
Total Harmonic Distortion(THD): 0,2% (a 1 W)	

DOWNLOADS

OPTIONALES ZUBEHÖR

Phono-Platine für MM und MC

Alle Informationen in diesem Datenblatt wurden sorgfältig auf ihre Richtigkeit überprüft. Der Hersteller und die Audio Reference GmbH übernehmen jedoch keine Haftung für Fehler oder Auslassungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.